

演出照明器具明細表 上手電源			件名 サラマンカホール			検図 下風	設計 松下	NO. 005110 -1/3 921217 作成	1F008
番号	記号	名称	仕様	数量	回路 容量	品番又は 図番 (特注品番)		特記仕様(標準加工)	
1	LB1	ライトバトン1	20AT型x36 12.78m 上手電源	1	12 30A	Z3DHB1102K (NQ32)		指定色:	
2	LB3	ライトバトン3	20AT型x36 12.78m 上手電源	1	12 30A	Z3DHB1101K (NQ32)		指定色:	
3	LB4	ライトバトン4	20AT型x36 12.78m 上手電源	1	12 30A	Z3DHB1101K (NQ32)		指定色:	
4		平凸スポットライト	1KWハロゲンx1 ハンガー付	24		NQH30137W		指定色:	
				24		NKH31010W		指定色:	
5		フレネルスポットライト	1KWハロゲンx1 ハンガー付	30		NQH30138W		指定色:	
				30		NKH31010W		指定色:	
6	LB2	ライトバトン2	20AT型x3 0.8m 上手電源	11	12 30A	Z3DHB0855K (NQ32)			
7		平凸スポットライト	1.5KWハロゲンx1 ハンガー付き	24		NQH30137W		指定色:	
				24		NKH31010W		指定色:	
8	FC	フロアコンセント	30AC型x4	5	20 30A	NK39425W			
9	FC	フロアコンセント	30AC型x3	2	L6 30A	NK39325W			
10	FS	平凸スポットライト(フロントサイド)	1KWハロゲンx1 ハンガー付き	18	6 30A	NQH30137W		指定色:	
				18		NKH31010W		指定色:	
11	WC	パイプオルガンウォールコンセント	30AC型x3	2	6 30A	NKH39340		指定色:	
12	CPS	センターピンスポットライト	2KWクセノンx1 整流器付	2		Z3DD0027K (NQ35)			
				2					
13		ピンスポット電源版	3P 75AT,3P 30ATx2	1	L1 75A	Z3DHG0027		指定色: 銘板:ピンスポット電球盤	
14	JB	ジョイントボックス	60A8P 電源側MAX14sq	26		Z3DF0002K (NQ32)		LB1-3/LB2-11/LB3-3/ LB4-3/CH-6	
15	JB	ジョイントボックス	30A8P	6		NK39430		CH-6	
16		ボーダーケーブル	5.5sqx7c(丸)長さ 21cm	11				LB2	
17		ボーダーケーブル	5.5sqx7c(丸)長さ 16cm	2				CH	
18		ボーダーケーブル	5.5sqx7c(丸)長さ 18cm	4				CH	